

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANDO DE COCHE DE MECHERO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frecuencias 300-900 Mhz
- 3 Canales
- SPECIAL CHIP
- Software New Cloner Patentado



INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN:

1. Localice los DIP switches en la parte trasera del mando. Use un clip o un objeto pequeño para retirar la goma protectora que da acceso a los DIP switches.
2. Seleccione la combinación correspondiente de DIP switches de acuerdo a la marca deseada. Véase tabla a continuación.
3. El mando está listo para usarse. Por favor, dirijase al manual de usuario de su receptor.

NOTA: Para BFT, MUTANCODE y ERREKA, será necesaria la utilización del Botón semilla (junto a los DIPS).

SELECCIÓN DE DIP PARA ENTRAR DIRECTAMENTE EN EL RECEPTOR

1		Rolling Code	APRIMATIC TR 433.92 Mhz		14		Fixed Code	KEY TXB-42 433.92Mhz	
2		Rolling Code	BENINCA TO GO WV / WP CUPIDO 433.92 Mhz		15		Fixed Code	KINGATE STYL04 MY04C 433.92 Mhz	
3		Rolling Code	BFT MITTO 433.92 Mhz		16		Encrypted Code	LIFTMASTER BILLIONCODE 315 Mhz	
4		Rolling Code	CARDIN S449-QZ2 433.92 Mhz		17		Encrypted Code	LIFTMASTER CHAMBERLAIN LOBAS 390 Mhz	
5		Rolling Code	CENTURION 433.92 Mhz		18		Encrypted Code	LIFTMASTER CHAMBERLAIN LOBAS 433.92 Mhz	
6		Rolling Code	DEA 433.92 Mhz		19		Encrypted Code	LIFTMASTER CHAMBERLAIN LOBAS 315 Mhz	
7		Fixed Code	DITEC GOL4 GOL4C BIXLP2 433.92 Mhz		20		Open Code	LIFTMASTER CHAMBERLAIN LOBAS 390 Mhz	
8		Rolling Code	DOORHAN 433.92 Mhz		21		Open Code	LIFTMASTER CHAMBERLAIN LOBAS 433.92 Mhz	
9		Rolling Code	ERREKA SOL R SOR4R 433.92 Mhz		22		Encrypted Code	LITMASTER CHAMBERLAIN MOTORLIFT700 LOBAS RAYNOR ORION 315 Mhz	
10		Rolling Code	FAAC XT 433 RC 433.92 Mhz		23		Encrypted Code	LIFTMASTER CHAMBERLAIN MOTORLIFT700 LOBAS RAYNOR ORION 390 Mhz	
11		Rolling Code	GENIE 315 Mhz		24		Encrypted Code	LIFTMASTER CHAMBERLAIN MOTORLIFT700 LOBAS RAYNOR ORION 433.92 Mhz	
12		Rolling Code	GENIE 390 Mhz		25		Fixed Code	MARANTEC TW0BI RAYNOR NEW ENGLAND 433.92 Mhz	
13		Rolling Code	GIBIDI DOMINO AU1600 433.92 Mhz		26		Rolling Code	MCT-3 LINEAR 433 Mhz	

27		Rolling Code	MUTAN CODE 433.92 Mhz		33		Rolling Code	PUJOL VARIO1 OCEAN 433.92 Mhz	
28		Rolling Code	NICE FLOR-S 433.92 Mhz		34		Fixed Code	ROGER TX12 TX14/22 433.92 Mhz	
29		Rolling Code	NICESMILO 433.92 Mhz		35		Rolling Code	SOMMER 433.92 Mhz	
30		Rolling Code	NOVOTROM NOVOFERM TORMATIC 433.92 Mhz		36		Rolling Code	TELCOMA TANGO 433.92 Mhz	
31		Fixed Code	PASTREL MPSTF E MPSTP E TRQ P TC E 433.92 Mhz		37		Fixed Code	TELCOMA TANGO 433.92 Mhz	
32		Fixed Code	PORTECO PTX433405 TX3 433.92 Mhz		38			V2 433.92 Mhz	

MODO CLON

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

1. Seleccionar la posición DIP de la marca deseada.
2. Pulse el botón oculto localizado detrás del mando para activar el modo clon.
3. Pulse UNA SOLA VEZ y SUELTE uno de los botones del mando CLON.
4. Acerque el mando al mando original.
5. Pulse y mantenga el botón del mando original. Nota: Si sigue el procedimiento se ha hecho correctamente. El LED del mando CLON emitirá tres flashes.
 - Para usar cualquier otro botón, repita los pasos 1 a 5

NOTA: EL MANDO DE COCHE DE MECHERO se puede poner una marca y frecuencia diferenciada en cada botón (canal) SÓLO en el MODO CLON.

1		CLEMSA Mastercode 433.92 Mhz			9		V2 433 Mhz		
2		DITEC 433.92 Mhz		TXD	10		V2 868 Mhz		
3		FAAC SLH (Blue led) 433.92 Mhz		TXFA433 NOTA: es necesario alejarse 15cm del original para clonar	11		Fixed code 306 Mhz		Esta frecuencia está prohibida su venta en Europa
4		FAAC SL 868 Mhz			12		Fixed code 310 Mhz		Esta frecuencia está prohibida su venta en Europa
5		Hormann Marantec FAAC Berner BHS 868 Mhz			13		Fixed code 315 Mhz		Esta frecuencia está prohibida su venta en Europa
6		Marantec 433.92 Mhz			14		Fixed code 330 Mhz		Esta frecuencia está prohibida su venta en Europa
7		Universal fixed code 433.92 Mhz			15		Fixed code 390 Mhz		Esta frecuencia está prohibida su venta en Europa
8		Universal rolling code 433.92 Mhz							



Polígono Carballiño, 33, Nave 1, 36645 Valga – Pontevedra (España)
Telf: (0034) 986 556 371 / Fax: (0034) 986 557 867
www.dimaautomatismos.com